



TBX-HD1 HDMI Transmodülörleri; uydu alıcısı, güvenlik kamerası, DVD oynatıcılar gibi harici kaynaklardan gelen HD kalitesinde ses ve görüntü işaretlerini QAM /DVB-C veya COFDM / DVB-T formatına çevirerek RF dağıtımına dinamik bir seçenek katar.

1 HDMI alıcı ve 1 QAM modülörü içeren özel yapısı ile, merkezi sistem uygulamalarında sıfırdan sistem kurulumu veya kapasite arttırmalarında ideal cihaz olarak öne çıkar.

Cihazın tüm parametreleri TBXFace yazılımı ile kolay ve hızlı bir şekilde ayarlanabilir.

HDMI Giriş Özellikleri

Giriş Sayısı	1 HDMI Girişi
Çözünürlük	720P – 1080P
Sıkıştırma	H.264

DVB-C (QAM) Çıkış Özellikleri

Çıkış Sayısı	1 DVB-C Çıkışı
Frekans Bandı	50-860 MHz
Çıkış Seviyesi	> 80 dBuV

DVB-T (COFDM) Çıkış Özellikleri

Çıkış Sayısı	1 DVB-T Çıkışı
Frekans Bandı	170-230 MHz + 470-860 MHz
Çıkış Seviyesi	> 80 dBuV

Genel Özellikler

Mekanik Yapı	172x129x36mm
Bağlantı Elemanları	1 HDMI Giriş Soketi ve 1 RF Çıkış F Konnektörü
Şebeke Beslemesi	5 Volt Adaptör
Güç Tüketimi	10 Watt

LCN (Merkezden Kanal Sıralama)

Merkezden kanallar istenildiği gibi sıralanarak tüm televizyonlarda aynı sırada yayınlar izlenebilir.

DVB-T (COFDM) Opsiyonu

Cihaz yazılım ara yüzü ile DVB-C (QAM) veya DVB-T (COFDM) çıkış seçeneği sunar.

TBXFace Yazılım

Sistemin tüm parametreleri TBXFace yazılımı ile kolay ve hızlı bir şekilde programlanabilir.

